

Sm@rt-TAN plus – VR-BankCard ändern bzw. TAN-Generator ändern

Um beim Sm@rt-TAN plus Verfahren die zugeordnete VR-BankCard zu ändern (z.B. nach einem Austausch einer defekten VR-BankCard) gehen Sie bitte wie beschrieben vor: Melden Sie sich in der eBanking Anwendung an und klicken Sie in der Navigation auf "Service" und "TAN-Verwaltung". Dort steht Ihnen die Funktion "Ändern" zur Verfügung.

Art	Vom	Status	Aktionen
Sm@rt-TAN plus Kartennummer: 1400 Verfalljahr: 201	23.03.2011	verfügbar	 Ändern Suchronisieren Sperren

Wählen Sie nun Ihre neue bzw. gültige VR-BankCard aus und bestätigen Sie die Auswahl mit "Eingabe prüfen" – zum Abschluss geben Sie eine gültige TAN-Nummer für diese Transaktion ein.

sm@rt-TAN plus andern	
Ändern Chipkarte:	
Bitte wählen Sie eine gültige Karte aus:	
VR-BankCard, Karten-Nr. 1400 , Gültig bis 2	01
	-
TAN-Generator:	
Bitte teilen Sie uns den von Ihnen verwendeten Lesertyp Ihres T	AN-Generators mit:
Bitte teilen Sie uns den von Ihnen verwendeten Lesertyp Ihres T 1. Stecken Sie Ihre Chipkarte in den TAN-Generator und drücke	'AN-Generators mit: n "TAN".
Bitte teilen Sie uns den von Ihnen verwendeten Lesertyp Ihres T 1. Stecken Sie Ihre Chipkarte in den TAN-Generator und drücke 2. Geben Sie den Start-Code "09" ein und drücken ggf. "OK".	AN-Generators mit: n "TAN".
Bitte teilen Sie uns den von Ihnen verwendeten Lesertyp Ihres T 1. Stecken Sie Ihre Chipkarte in den TAN-Generator und drücke 2. Geben Sie den Start-Code "09" ein und drücken ggf. "OK". 3. Der 12-stellige Code Ihres Lesertyps wird nun auf dem Displa	'AN-Generators mit: n "TAN". ny angezeigt.
Bitte teilen Sie uns den von Ihnen verwendeten Lesertyp Ihres T 1. Stecken Sie Ihre Chipkarte in den TAN-Generator und drücke 2. Geben Sie den Start-Code "09" ein und drücken ggf. "OK". 3. Der 12-stellige Code Ihres Lesertyps wird nun auf dem Displa Geben Sie hier bitte Ihren Lesertyp ein (12-stelliger Wert):	'AN-Generators mit: n "TAN". ny angezeigt. 0D4630112105
Bitte teilen Sie uns den von Ihnen verwendeten Lesertyp Ihres T 1. Stecken Sie Ihre Chipkarte in den TAN-Generator und drücke 2. Geben Sie den Start-Code "09" ein und drücken ggf. "OK". 3. Der 12-stellige Code Ihres Lesertyps wird nun auf dem Displa Geben Sie hier bitte Ihren Lesertyp ein (12-stelliger Wert):	'AN-Generators mit: n "TAN". ny angezeigt. 0D4630112105
Bitte teilen Sie uns den von Ihnen verwendeten Lesertyp Ihres T 1. Stecken Sie Ihre Chipkarte in den TAN-Generator und drücke 2. Geben Sie den Start-Code "09" ein und drücken ggf. "OK". 3. Der 12-stellige Code Ihres Lesertyps wird nun auf dem Displa Geben Sie hier bitte Ihren Lesertyp ein (12-stelliger Wert):	AN-Generators mit: n "TAN". ny angezeigt. 0D4630112105

Über die Funktion Sm@rt-TAN plus ändern können Sie auch ggf. Ihren TAN-Generator ändern.